

**S2/1ECP-1 (E.162-E)****Produktübersicht:**

DiSEqC 2.0 "Position" 2in/1out switch, terr. input

**Kurze Beschreibung:**

3in/1out DiSEqC 2.0 Umschalter, geeignete für Schaltung von 2 SAT Eingänge für einen Empfänger. Es gibt auch einen terrestrischen Eingang, der mit Satelliteneingänge zusammengeschaltet wird. Die Eingänge sind gegen Kurzschluss geschützt. Nur für Innenräume!

**Technische Daten:**

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range	Sat. inputs	950-2150 MHz
	Terr. input	5-862 MHz,
	Output	5-2150 MHz,
Control	DiSEqC 1.0 (2.0)	command "Position"
Insertion loss	Sat.	4 dB avg
	Terr.	3 dB avg
Sat. inputs isolation		25 dB min
Power consumption	From receiver	35 mA (18 V) + LNB
	DC current pass	400 mA max
Dimensions (w,d,h)		5.4 x 6.0 x 3.2 cm
Temperature range		-25 ~ +60 °C
Weight		0.100 kg