

**Produktübersicht:**

EoC SAT + TV + Daten Terminal

**Kurze Beschreibung:**

Das Gerät ist ein EoC-Terminal, das in Verbindung mit EMP-Centauri EoC-Multischaltern verwendet werden kann.

Es sind keine Einstellungen erforderlich. Schließen Sie das Terminal einfach gemäß der folgenden schematischen Darstellung an. Das Terminal wird über das vom Multischalter kommende Koaxialkabel mit Strom versorgt.

Das NT13-Terminal funktioniert in Verbindung mit allen Standard-Ethernet-Geräten gemäß 100BASE-TX- und 10BASE-T-Standard. Verwenden Sie nur hochwertige Koaxialkabel mit einer Impedanz von 75 Ohm, um den NT13-Anschluss mit einem EoC-Multischalter zu verbinden.


**Technische Daten:**

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range	SAT	950-2300 MHz
	TV	470-862 MHz,
Insertion loss	SAT	2 dB avg
	TV	2 dB avg
Data	RJ45 port	100 Mbit/s
	Coaxial input	100 Mbit/s
Power consumption	LAN active	50 mA / 12V
Dimensions (w,d,h)		5.4 x 6.0 x 3.2 cm
Temperature range		-25 ~ +60 °C
Weight		0.070 kg