

Produktübersicht:

DiSEqC-Multischalter mit externer Stromversorgung, SAT-Eingänge mit Pegelreglern, terr. Eingang aktiv/passiv umschaltbar

Kurze Beschreibung:

17in/52out stand-alone Multischalter für die Distribution von terrestrischen und SAT-Signalen von 4 SAT-Positionen und bis zu 52 Teilnehmern.

Terr. Eingang aktiv/passiv umschaltbar. Externe Stromversorgung (im Lieferumfang enthalten).

Nur für die Verwendung mit Quattro LNB!



Technische Daten:

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range	Sat. inputs	950-2150 MHz
	Terr. input	5-840 MHz (passive), 40-840 MHz (active)
	Outputs	5-2150 MHz (passive), 40-2150 MHz (active)
Control		DiSEqC 1.0 (2.0)
Insertion loss	Sat.	5 dB (950 MHz) ~ 0 dB (2150 MHz)
	Terr. passive	27 dB avg
	Terr. active	2 dB gain avg
Sat. inputs isolation	Between V/H polarisations	20 dB min
	Between low/high bands	20 dB min
	Between sat. systems	25 dB min
Maximum input level*	Sat.	100 dBµV avg
	Terr.	85 dBµV avg (active),
Maximum output level*	Sat.	100 dBµV avg
	Terr.	87 dBµV avg (active)
Power consumption	From each receiver	100 mA (18 V)
	From external power supply	11W (passive) + LNB 12W (active) + LNB
Dimensions (w,d,h)		35.5 x 44.0 x 5.0 cm
Temperature range		-25 ~ +50 °C
Weight		3.670 kg

*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBµV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBµV]

Postanschrift: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

Führung: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Vertrieb: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Beschaffungsabteilung: E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technische Unterstützung: Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: support@emp-centauri.cz