

A4/4PUS-3 (P.140-M SAT)

Produktübersicht:

Kompakt-Verstärker für 4 SAT Polaritäten

Kurze Beschreibung:

4in/4out kaskadierbarer Verstärker mit hoher Ausgangsleistung zur Verteilung von Satellitensignalen von einer Satellitenposition (4 Polaritäten). Satellitenstammleitungen sind DC-transparent und versorgen die jeweiligen Sat-Verstärker mit Gleichstrom. Die Versorgung von 12 bis 18 V DC erfolgt über den Satelliteneingang eines angeschlossenen Multischalters oder DC-Inserters. Wenn an den Ein- und Ausgängen des Verstärkers keine Spannung anliegt, kann der Verstärker von einem externen Netzteil (empfohlener PA12) über die Buchse DC2.1 versorgt werden. Diese Spannung erscheint dann an jedem Eingang und Ausgang des Verstärkers und kann andere Geräte in der Stammleitung oder dem LNB versorgen. Der Verstärker kann entweder einzeln in Satellitenverteilungen (ohne terrestrische Verteilung) oder als Erweiterungseinheit für Verstärker A5/5PUC-3 verwendet werden.



Technische Daten:

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range	Sat.	950-2300 MHz
Insertion gain		13 dB avg
Isolation between trunks		25 dB avg
Maximum input level*		100 dB μ V avg
Maximum output level*		113 dB μ V avg
Power consumption	Via coaxial cables or DC input	4 x 70 mA (12 V)
Dimensions (w,d,h)		12.7 x 10.4 x 4.1 cm
Temperature range		-30 ~ +70 °C
Weight		0.260 kg

*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dB μ V]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dB μ V]

Postanschrift: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

Führung: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Vertrieb: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Beschaffungsabteilung: E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technische Unterstützung: Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: support@emp-centauri.cz