

Produktübersicht:

Analoge Modulator

Kurze Beschreibung:

Entwickelt für die Umwandlung von separaten Audio- und Video-Kompositen-Signalen (von einer Überwachungskamera, VCR, Satellitenempfänger, DVD player, usw.) in Standard-UHF-TV-Signale, die Sie auf jeden Fernseher empfangen können. In der Ära des 4K Digitalfernsehens kann dieses Gerät ziemlich veraltet aussieht, aber überwältigende Mehrheit der Fernsehapparate kennzeichnet noch einen analogen Tuner. Auch viele Geräte, beispielsweise Sicherheitskameras haben einen Kompositenausgang. Da der Kompositenausgang nicht für die Übertragung von Video über eine lange Distanz geeignet ist, ist dieser Modulator die beste Lösung, um mehrere Geräte mit diesem Ausgang in ein gemeinsames Netzwerk zu kombinieren und ein Video- / Audiosignal über ein Koaxialkabel an mehrere Fernsehgeräte oder andere Geräte zu übertragen. Diese Art von Lösung ist auch sehr billig und erfordert weder spezielle Kenntnisse noch Fähigkeiten für ihre Installation und Konfiguration. Große 4-stellige LED-Anzeige. Das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.


Technische Daten:

| Parameter | Bedingung | Wert |
|-------------------|---------------------------|--|
| Frequency range | Output | UHF band 474 - 858 MHz (21 - 69 Ch), |
| Inputs | | RCA type composite video 1-2Vpp, 75 Ohm R/L Audio -20dB, 25 KOhm |
| Output | TV standard | PAL B, G, H, I, M, N |
| | Audio sub-carrier | 4.5, 5.5, 6.0, 6.5 MHz (selectable) |
| Output level | "F" type connector 75 Ohm | 75 dBμV |
| Power consumption | 2.1x5.5mm jack | 9-18V, 1.2W (Normal 12V, 100 mA) |
| Temperature range | | -20 ~ +60 °C |
| Weight | | 0,500 kg |

Postanschrift: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

Führung: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Vertrieb: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Beschaffungsabteilung : E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technische Unterstützung: Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: support@emp-centauri.cz