

Produktübersicht

Kaskadierbarer Multischalter, terr. passiv, self-powered

Kurze Beschreibung

9in/9out+26 kompakte kaskadierbare Multischalter zur Verteilung terrestrischen und Satellitensignale von 2 Satellitenpositionen (8 Polaritäten) für 26 Teilnehmer. Multischalter wird von den angeschlossenen Satelliten-Receiver eingespeist, DC2.1-Anschluss für externe Stromversorgung ist an alle Satellitenstämme angeschlossen. Gleichstromdurchlass über TERR Leitung.



Technische Daten

| Parameter | Condition | Value |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Frequency range | Sat. trunks | 950-2150 MHz |
| | Terr. trunk | 40-862 MHz |
| | User outputs | 40-2150 MHz |
| Control | | 13/18 V + 0/22 kHz + DiSEqC |
| Insertion loss - user outputs | Sat. | 5 dB avg |
| | Terr | 35 dB avg |
| Insertion loss - trunk outputs | Sat. | 5 dB avg |
| | Terr | 6 dB avg |
| Sat. inputs isolation | At user outputs | 20 dB min |
| | At trunk outputs | 25 dB min |
| Maximum input level* | Sat./Terr. | 105/105 dBμV |
| Maximum user output level* | Sat./Terr | 100/70 dBμV |
| Current consumption | Per user output | 100 mA (18 V) |
| Dimensions (w,d,h) | | 18.6 x 33.2 x 5.1 cm |
| Temperature range | | -25 ~ +60 °C |
| Weight | | 1.050 kg |

Postanschrift: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

Führung: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Vertrieb: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Beschaffungsabteilung : E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technische Unterstützung: Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: support@emp-centauri.cz