

S2/1ECP-1 (E.162-E)
Charakteristika výrobku:

DiSEqC 2.0 "Position" nebo "Option"
přepínač LNB, vstup pro pozemní pásmo

Stručný popis:

3in/1out DiSEqC 2.0 přepínač pro 2 satelitní pozice a 1 uživatele, doplněný o slučovač s pozemním pásmem. Je určen k přepínání mezi 2 LNB, s využitím povelu "Position" (nastavení přijímače A/B). Výrobek umožňuje připojení antény pro pozemní příjem do společnému svodu.


Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstupy	950-2150 MHz
	Terr. vstup výstup	5-862 MHz, 5-2150 MHz,
Řízení	DiSEqC 1.0 (2.0)	příkaz "Position"
Průchozí útlum	Sat.	4 dB avg
	Terr.	3 dB avg
Izolace sat. vstupů		25 dB min
Příkon	z přijímače	35 mA (18 V) + LNB
	proudová propustnost	400 mA max
Rozměry (d,š,v)		5.4 x 6.0 x 3.2 cm
Teplotní rozsah		-25 ~ +60 °C
Hmotnost		0.100 kg