

S4/2PCN-W2 (P.166-W)

Produktübersicht:

Doppel DiSEqC 2.0 "Position" LNB Schalter

Kurze Beschreibung:

4in/2out Doppel DiSEqC 2.0 Schalter für zwei Satellitenpositionen und 2 Benutzer (oder zwei Tuner). Es ist für das Umschalten zwischen zwei Twin-LNB mit dem Befehl "Position" (Empfänger Einstellung A/B).



Technische Daten:

| Parameter | Bedingung | Wert |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Frequency range | Sat. inputs | 950-2300 MHz |
| | Outputs | 950-2300 MHz, |
| Control | | DiSEqC 1.0 (2.0) command "Position" |
| Insertion loss | | 5 dB avg |
| Sat. inputs isolation | | 25 dB min |
| Power consumption | From each receiver | 30 mA (18V) + LNB |
| | DC current pass | 400 mA max |
| Dimensions (w,d,h) | | 11.2 x 11.2 x 4.9 cm |
| Temperature range | | -30 ~ +70 °C |
| Weight | | 0.280 kg |

Postanschrift: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik Führung: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Vertrieb: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail:

sales@emp-centauri.cz

Beschaffungsabteilung: E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technische Unterstützung: Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail:

support@emp-centauri.cz