

**B5/0PEP-3 (P.123-A)****Produktübersicht:**

Quadruple DC Inserter & Impedanz Terminatoren in einer Einheit gebaut

**Kurze Beschreibung:**

5in/0von DC Inserter & Impedanz-Terminator. Eingangsspannung von DC2.1 Buchse auf 4 Sat-Eingänge übergeben. Alle Eingänge (einschließlich terrestrischen) sind von 75 Ohm abgeschlossen.

Das Gerät eignet sich am Ende eines Kaskadensystems verbunden werden.

**Technische Daten:**

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range	Sat. inputs	950-2300 MHz
	Terr. input	5-862 MHz,
Load impedance		75 Ohm
DC power		24 V max
Dimensions (w,d,h)		12.7 x 10.4 x 4.1 cm
Temperature range		-30 ~ +70 °C
Weight		0.220 kg