

S4/1PCN-W1 (P.164-IW)

Charakteristika výrobku:

DiSEqC 2.0 přepínač LNB

Stručný popis:

4in/1out DiSEqC 2.0 přepínač pro až 4 satelitní pozice a 1 uživatele. Je určen k přepínání mezi 3 nebo 4 LNB, které se v přijímači adresují nastavením DiSEqC 1.0 A/B/C/D.



Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstupy výstup	950-2300 MHz 950-2300 MHz,
Řízení		DiSEqC 1.0 (2.0) příkazy "Position" & "Option"
Průchozí útlum		4 dB avg
Izolace sat. vstupů		25 dB min
Spotřeba	z přijímače proudová propustnost	35 mA (18 V) 400 mA max
Rozměry (d,š,v)		8.2 x 7.7 x 2.3 cm
Teplotní rozsah		-30 ~ +70 °C
Hmotnost		0.100 kg

Poštovní adresa: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

Vedení: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Prodejní oddělení: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Oddělení nákupu: E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technická podpora: Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: support@emp-centauri.cz

Výdejní místa pro výdej objednaných výrobků: 1) EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tel.: +420 376 323 813