

S4/1PCN-W1 (P.164-IW)**Produktübersicht:**

DiSEqC 2.0 LNB Schalter

Kurze Beschreibung:

4in / 1out DiSEqC 2.0 Schalter für bis zu vier Satellitenpositionen und 1 Teilnehmer. Es ist für Umschalten zwischen 3 oder 4 LNBs entworfen, die im Empfänger mit Einstellung DiSEqC 1.0 A/B/C/D adressiert werden.

**Technische Daten:**

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range	Sat. inputs	950-2300 MHz
	Output	950-2300 MHz,
Control		DiSEqC 1.0 (2.0) commands "Position" & "Option"
Insertion loss		4 dB avg
Sat. inputs isolation		25 dB min
Current consumption	From receiver	35 mA (18 V)
	DC current pass	400 mA max
Dimensions (w,d,h)		8.2 x 7.7 x 2.3 cm
Temperature range		-30 ~ +70 °C
Weight		0.100 kg