

G1/1PCNman-1 (P.115 Manual)

Charakteristika výrobku:

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 univerzální generátor

Stručný popis:

1in/1out DiSEqC 1.0/1.1/1.2 generátor
 Generuje povely Committed switch,
 Uncommitted switch a povely pro DiSEqC
 motor. Verze DiSEqC je nastavena pomocí
 páček DIP-přepínače, konkrétní povely jsou
 voleny polohou mechanických přepínačů.



Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah		950-2300 MHz
Řízení		manuální přepínače
Průchozí útlum		2 dB avg
Spotřeba		40 mA
Rozměry (d,š,v)		7.6 x 5.7 x 3.1 cm
Teplotní rozsah		-30 ~ +70 °C
Hmotnost		0.070 kg