

**Charakteristika výrobku:**

Dvojitý DiSEqC 2.0 přepínač LNB

**Stručný popis:**

8in/2out dvojitý DiSEqC 2.0 přepínač pro až 4 satelitní pozice a 2 uživatele (anebo 2 tunery). Je určen k přepínání mezi 3 nebo 4 LNB, které se v přijímači adresují nastavením DiSEqC 1.0 A/B/C/D.


**Technické údaje:**

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstupy	950-2300 MHz
	výstup	5-2300 MHz,
Řízení		DiSEqC 1.0 (2.0) příkazy "Position" & "Option"
Průchozí útlum		4 dB max
Izolace sat. vstupů		25 dB min
Příkon	z každého přijímače	35 mA (18V) + LNB
	proudová propustnost	400 mA max
Rozměry (d,š,v)		11.2 x 11.2 x 4.9 cm
Teplotní rozsah		-30 ~ +70 °C
Hmotnost		0.290 kg