

## Produktübersicht

Kaskadierbarer Multischalter, aktiv/passiv terrestrisch

## Kurze Beschreibung

13in/13out+52 kompakte kaskadierbare Multischalter zur Verteilung Satellitensignale von 3 Satellitenpositionen (12 Polaritäten) für 52 Teilnehmer.

Multischalter wird von den angeschlossenen Satelliten-Receiver eingespeist, 2.1-Anschluss für externe Stromversorgung ist nur an vert / High-Linie angeschlossen. Gleichstromdurchlass über terr. Leitung. Das Produkt wird in zwei Versionen mit unterschiedlichen Verluste an Benutzerausgängen angeboten, achten Sie bitte auf die richtige Teilenummer.



## Technische Daten

Parameter	Condition	Value
Frequency range	Sat. trunks	950-2150 MHz
	Terr.	40-840 MHz
	User outputs	40-2150 MHz
Control		13/18 V + 0/22 kHz + DiSEqC 1.0 / 2.0
Insertion loss - user outputs	Sat.	8-0 dB (slope)
	Terr. active / passive	5/32 dB avg
Insertion loss - trunk outputs	Sat.	1 dB gain avg
	Terr.	4 dB avg
Sat. inputs isolation	At user outputs	20 dB min
	At trunk outputs	25 dB min
Maximum input level*	Sat.	100 dB $\mu$ V
	Terr. active / passive	100 / 110 dB $\mu$ V
Maximum user output level*	Sat.	100 dB $\mu$ V
	Terr.	95 dB $\mu$ V
Current consumption	Per user output	85 mA (18 V)
	From external power supply	550 mA at 12V DC

**Postanschrift:** EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

**Führung:** Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: [info@emp-centauri.cz](mailto:info@emp-centauri.cz)

**Vertrieb:** Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: [sales@emp-centauri.cz](mailto:sales@emp-centauri.cz)

**Beschaffungsabteilung :** E-mail: [purchase@emp-centauri.cz](mailto:purchase@emp-centauri.cz)

**Technische Unterstützung:** Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: [support@emp-centauri.cz](mailto:support@emp-centauri.cz)

Dimensions (w,d,h)	37.5 x 45.0 x 6.5 cm
Temperature range	-25 ~ +50 °C
Weight	3.67 kg

---

**Postanschrift:** EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

**Führung:** Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: [info@emp-centauri.cz](mailto:info@emp-centauri.cz)

**Vertrieb:** Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: [sales@emp-centauri.cz](mailto:sales@emp-centauri.cz)

**Beschaffungsabteilung :** E-mail: [purchase@emp-centauri.cz](mailto:purchase@emp-centauri.cz)

**Technische Unterstützung:** Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: [support@emp-centauri.cz](mailto:support@emp-centauri.cz)