

## Produktübersicht

Optischer Empfänger, 8xSAT + TERR + DATA


## Kurze Beschreibung

OR1/10FUD-4 ist ein Faser-Koaxial-Wandler (optischer Empfänger) mit 8 Satellitenausgängen und einem terrestrischen Ausgang.

Außerdem können Gigabit-GPON / EPON-Daten übertragen werden.

Die Stromversorgung erfolgt über einen angeschlossenen Multischalter oder eine externe Stromversorgung (nicht im Lieferumfang enthalten).

Für die optische Verbindung ist eine Singlemode-Faser erforderlich.



## Technische Daten

Parameter	Value
Inputs	1 optical (SC/APC), single mode
Optical wavelengths	1270–1430 nm
Outputs	9 x F-connector (8 x SAT, 1 x TERR)
Outputs - Frequency range	SAT 950–2150 MHz, TERR 40–862 MHz
Data connector	1 optical (SC/APC), single mode
Data wavelengths	1310 & 1490 nm (for GPON / EPON)
Current consumption	80 mA (12 V DC)
Dimensions (w,d,h)	18,5 x 14,5 x 5,5 cm
Temperature range	-25 - +60 oC
Housing material	Aluminium

**Postanschrift:** EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

**Führung:** Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: [info@emp-centauri.cz](mailto:info@emp-centauri.cz)

**Vertrieb:** Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: [sales@emp-centauri.cz](mailto:sales@emp-centauri.cz)

**Beschaffungsabteilung :** E-mail: [purchase@emp-centauri.cz](mailto:purchase@emp-centauri.cz)

**Technische Unterstützung:** Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: [support@emp-centauri.cz](mailto:support@emp-centauri.cz)