

## Charakteristika výrobku

EoC terminál TV+data

### Stručný popis

EoC terminál pro převod UTP kabelu na koaxiální kabel 75 ohmů a naopak. Kromě toho umožňuje kombinovat signály pozemní nebo kabelové televize do koaxiálního kabelu. Je proto vhodný pro použití tam, kde je již připraveno kabeláž koaxiálním kabelem 75 ohmů a uživatel požaduje jeho rozšíření datovým přenosem (Ethernet).

Není třeba provádět žádná nastavení, připojte zařízení pouze podle obrázku níže. Pro externí napájení použijte náš původní napájecí adaptér 9-12V DC.

Terminál NT12 pracuje ve spojení s jakýmkoli zařízením Ethernet podle standardu 100BASE-TX a 10BASE-T.

Pokud jsou dva terminály NT12 spojeny pomocí koaxiálního kabelu, neměl by být koaxiální kabel přerušen žádným kabelovým konektorem nebo jiným zařízením. Pokud tomu nelze zabránit a je nutné použít kabelový konektor, použijte kvalitní konektory pro koaxiální kabely s impedancí 75 ohmů.



## Technické údaje

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	TV	470-862 MHz
Průchozí útlum	TV	2 dB avg
Data	RJ45 port	100 Mbit/s
Coaxial input	100 Mbit/s	
Příkon	LAN aktivní	50 mA / 12V
Rozměry (d,š,v)		5.4 x 6.0 x 3.2 cm
Teplotní rozsah		-25 ~ +60 °C

**Poštovní adresa:** EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

**Vedení:** Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: [info@emp-centauri.cz](mailto:info@emp-centauri.cz)

**Prodejní oddělení:** Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: [sales@emp-centauri.cz](mailto:sales@emp-centauri.cz)

**Oddělení nákupu:** E-mail: [purchase@emp-centauri.cz](mailto:purchase@emp-centauri.cz)

**Technická podpora:** Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: [support@emp-centauri.cz](mailto:support@emp-centauri.cz)