

Produktübersicht

Optischer Empfänger, 4xSAT + TERR + DATA

Kurze Beschreibung

OR1/6FUD-4 ist ein Faser-Koaxial-Wandler (optischer Empfänger) mit 4 Satellitenausgängen und einem terrestrischen Ausgang.

Außerdem können Gigabit-GPON / EPON-Daten übertragen werden.

Die Stromversorgung erfolgt über einen angeschlossenen Multischalter oder eine externe Stromversorgung (nicht im Lieferumfang enthalten).

Für die optische Verbindung ist eine Singlemode-Faser erforderlich.



Technische Daten

| Parameter | Value |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Inputs | 1 optical (SC/APC), single mode |
| Optical wavelengths | 1270–1350 nm |
| Outputs | 5 x F-connector (4 x SAT, 1 x TERR) |
| Outputs - Frequency range | SAT 950–2150 MHz, TERR 40–862 MHz |
| Data connector | 1 optical (SC/APC), single mode |
| Data wavelengths | 1310 & 1490 nm (for GPON / EPON) |
| Current consumption | 40 mA (12 V DC) |
| Dimensions (w,d,h) | 18,5 x 14,5 x 5,5 cm |
| Temperature range | -25 - +60 °C |
| Housing material | Aluminium |

Postanschrift: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

Führung: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Vertrieb: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Beschaffungsabteilung : E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technische Unterstützung: Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: support@emp-centauri.cz